

PROGRAMACION DE LOS RADIOS KENWOOD TH-F6, TH-K2 Y TH-G71 POR MEDIO DE SKPG

Los radios de aficionados TH-F6 y TH-K2 Kenwood pueden ser programados por usuario y además vía PC por medio de su respectivo software y el programador SKPG.

Los software los puede adquirir gratuitamente en la página de internet de syscom www.syscom.com.mx en la sección de distribuidores.

MCP-F6F7 Software para TH-F6A
MCP-1A Software para TH-K2
MCP-G71 Software para TH-G71

Siga los siguientes pasos:
1.- En su PC instale el software de programación correspondiente al modelo de su radio.

2.- Realice la conexión de su programador SKPG a su PC, por medio de la interfaz suministrada y a su vez conecte el cable CA1 en la SKPG.

3.- Utilice el manual de usuario correspondiente a su modelo de radio para habilitar “PC ON” en su transceptor, de otra manera no podrá realizarse la lectura y escritura del mismo.

4.- Luego conecte las 2 puntas mini plug del CA1 en las entradas correspondientes (audio, micrófono) del transceptor y enciéndalo.

5.- Encienda el programador SKPG.

6.- En su PC (software) realice los procedimientos de lectura, edición de frecuencias, parámetros y escritura.

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA